

Настройте сканер АТОЛ 2103 в клавиатурном режиме

1. Сбросьте первоначальные настройки сканера.



Factory Default

2. Переведите устройство в клавиатурный режим.



Ps2-Keyboard Model

3. Включите беспроводной режим.



RF Model

4. Создайте префикс.



XB-AddPre

5. Добавьте символ возврата каретки.



\$0D
CR/ENTER

Если нужна идентификация товаров по партиям, [настройте печать этикеток в СБИС](#) и включите на сканере распознавание формата «Interleaved 2 of 5».



Enable Interleaved
2 of 5



Чтобы считывать штрихкоды с чеков заказа на кухне, включите режим непрерывного сканирования. Закрепите устройство — сканер будет работать как стационарный.



Automatic successive
scanning mode



Итог

Сканер настроен для работы в клавиатурном режиме.